





## La flessibilità al centro

- Tipi di allarme: allarme antincendio, aiuto d'emergenza, pulsante antipanico, allarme fughe di gas, allarme di malfunzionamento, allarme perdita d'acqua
- Configurazione delle azioni programmabili nell'app
- Verifica visiva degli allarmi tramite i rilevatori MotionCam o qualsiasi videocamera connessa al videoregistratore Ajax NVR
- Trasmissione degli allarmi alla CRA



## Hardware impeccabile

- Meccanismo dei pulsanti semplificato per ridurre il rischio di malfunzionamenti
- Fino a 7 anni di funzionamento autonomo con le batterie preinstallate
- Coperchio protettivo trasparente per evitare l'attivazione accidentale dell'allarme
- Allarme antisabotaggio



## Ecosistema intelligente e complesso

- Avvisi critici istantanei e notifiche di manutenzione
- Ping regolare del dispositivo per visualizzare gli stati correnti nelle app
- Autodiagnosi automatica con segnalazione dello stato all'hub
- Fino a 1,700 m (5,577 ft) di comunicazione wireless e il raggio raddoppiato con un ripetitore



## Installazione e configurazione rapide

- Il pannello SmartBracket per il montaggio del dispositivo: non è necessario smontare la custodia
- Chiusura per fissare il dispositivo sul pannello SmartBracket
- Strumento speciale (chiave) per reimpostare il pulsante dopo l'allarme
- Abbinamento all'hub tramite il codice QR
- Controllo da remoto e configurazione tramite l'app

In un sistema Ajax è possibile combinare dispositivi di tutte le categorie di prodotti: **Protezione contro le intrusioni** (sia Superior che Baseline), **Videosorveglianza**, **Protezione antincendio** o **Comfort e automazione**. Create il sistema adatto alle vostre esigenze e gestitelo con un'unica interfaccia.

Compatibilità con hub e ripetitori	Comunicazione con l'hub	Alimentazione	Custodia	Set completo
 <p>Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:  <a href="https://ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=MCP.G.J%2CMCP.Y.J%2CMCP.W.J%2CMCP.B.J">ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=MCP.G.J%2CMCP.Y.J%2CMCP.W.J%2CMCP.B.J</a></p>	<p><b>Frequenze di funzionamento</b>            866,0–866,5 MHz            868,0–868,6 MHz            868,7–869,2 MHz            905,0–926,5 MHz            915,85–926,5 MHz            921,0–922,0 MHz            In base alla regione di vendita</p> <p><b>Raggio di comunicazione</b>            fino a 1,700 m            fino a 5,577 ft            In campo aperto</p>	<p><b>Batterie</b>            2 × CR123A            Preinstallate</p> <p><b>Durata delle batterie</b>            fino a 7 anni</p> <p><b>Installazione</b></p> <p><b>Temperature di funzionamento</b>            da 0 °C a +50 °C            da 32 °F a 122 °F</p> <p><b>Umidità massima ammissibile</b>            fino all'80%</p>	<p><b>Colore</b>            verde, giallo, bianco, blu            Dipende dalla versione selezionata</p> <p><b>Dimensioni</b>            102 × 104 × 39 mm            4" × 4,1" × 1,54"</p> <p><b>Peso</b>            214 g            7,54 oz</p>	<p>ManualCallPoint Jeweller            Pannello di montaggio SmartBracket            2 × batterie CR123A (preinstallate)            Strumento speciale (chiave)            Coperchio protettivo trasparente            Kit di installazione            Guida rapida</p>



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

[ajax.systems/support/devices/manualcallpoints-jeweller](https://ajax.systems/support/devices/manualcallpoints-jeweller)



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport\_Bot



ajax.systems